

Špecifikácie:

Bluetooth Verzia 5.1

Podporuje HFP 1.2, HSP 1.2, AVRCP 1.6, SPP 1.2 a PBAP 1.0.

Čipová sada BT8832A

Dosah: 10M

Doba hovoru 5-6 hodín (1 plné nabitie)

Čas prehrávania hudby: 5-6H (1 plné nabitie)

Pohotovostný režim: 650H (s nabíjacou kapsulou)

Frekvencia: 2402 MHz-2480 MHz

Typ batérie: 3,7V >50mA Li Batéria

Doba nabíjania: 1-2H

Pracovná teplota 10°-55°C

Dobíjacie puzdro:

Vstupný prúd: 5V-1A

Výstupný prúd: 5V-1A

Typ batérie: 3,7V

Doba nabíjania: 1 2H

**Ako ovládať slúchadlá**

1. Uistite sa, že puzdro je nabité, ak nie, úplne ho nabite. (Vložte doň obe slúchadlá slúchadlá. LED indikátor puzdra sa rozsvieti, čo signalizuje napájanie. Ak sa nerozsvieti, znamená, že vôbec nemá energiu)
2. Vyberte obe slúchadlá naraz z nabíjacieho puzdra, spustí sa medzi nimi automatické párovanie. Uvidíte, že obe preblikávajú na modro a červeno, po chvíli jedno z nich zhasne, to znamená, že vytvorili pár. Nasadte si ich do do uší.
3. Zapnite Bluetooth na vašom zariadení a kliknite na názov pripojenia „F9“ a spárujte (budete počuť hlasové upozornenie “Connected”)

Pripomienka:

Pri prvom použití slúchadiel alebo pri dlhšom nepoužívaní najskôr nabíjacie puzdro a slúchadlá nabite. Pripojené slúchadlá používajte v dosahu 10m, inak sa môžu zaseknúť a odpojiť.

Popis indikátora

1. Nabite slúchadlá: Vložte slúchadlá do dobíjacieho puzdra a zatvorte ho, aby sa nabíjal.
Indikátor slúchadiel: Pri nabíjaní svietia na červeno a po plnom nabití zhasnú. Rovnako blikajú 1-4 zelené LED kontrolky, ktoré signalizujú stupeň nabitia.
2. Nabite nabíjacie puzdro: Zapojte 5V/1A microUSB/USB kábel do nabíjacieho portu pre nabíjanie. Počas nabíjania stredná číslica na displeji indikuje nabíjanie puzdra. Keď dosiahne 100, batéria je plne nabitá. Kontrolka svieti na zeleno a po nabití zhasne.
3. Power banka, nabitie zariadení: Pripojte kábel USB k portu USB na puzdre, a zapojte vaše zariadenie. Pri nabíjaní sa svetlo puzdra rozsvieti a po úplnom nabití zhasne

Funkcie slúchadiel

Zapnutie: Stlačte a podržte dotykové multifunkčné tlačidlo na 3 sekundy alebo ho vyberte z nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa automaticky zapnú.

Vypnutie: Stlačením a podržaním dotykového multifunkčného tlačidla na 5 sekúnd (LED sa rozsvieti na červeno a zostane svietiť) sa vypne alebo priamo vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa automaticky rozsvetia na červeno a automaticky sa vypnú.

Prijat' a ukončiť hovor: Keď prichádza telefonát, jedenkrát krátko stlačte dotykové tlačidlo, prijmite hovor a jedenkrát krátko stlačte dotykové tlačidlo pre ukončenie hovoru.

Odmietnuť hovor: Podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy, odmietnite telefón.

Spustíte hlasového asistenta: Stlačte pravé alebo ľavé slúchadlo na 1 sekundu, budete počuť pípnutie, uvoľnite a spustí sa hlasové ovládanie telefónu.

Nasledujúca/Predchádzajúca skladba: Dvakrát kliknite na pravé slúchadlo(R), prehrá nasledujúcu skladbu, dvojitým kliknutím na ľavé slúchadlo (L) prehrá predchádzajúcu skladbu.



Hlasitosť

Nepretržitým stlačením pravého slúchadla, aspoň 3-krát, zvýšite hlasitosť, nepretržitým stlačením ľavého slúchadla, aspoň 3-krát, znížite hlasitosť alebo môžete hlasitosť upraviť priamo na telefóne.

**Režim jedného slúchadla**

Keď slúchadlá nie sú pripojené a zapnuté, vyberte jedno zo slúchadiel samostatne z nabíjacieho puzdra. Zapne sa výzva a potom sa na 3 sekundy rozsvieti kontrolka (striedavo bliká červené a modré svetlo), otvorte funkciu Bluetooth vo vašom zariadení, vyhľadajte "F9" a spárujte.

Opakované použitie: Slúchadlá, ktoré boli spárované so zariadením, pri ďalšom použití s tým istým zariadením automaticky pripojí, ak je bluetooth zapnutý.

Špeciálna poznámka:

Ak slúchadlá po vybratí z puzdra medzi sebou automaticky nespáruje (t.j. svieti len jedno slúchadlo) urobte prosím nasledujúce kroky: Zrušte spárovanie so slúchadlami vo vašom zariadení, ak ste ho už vytvorili a vypnite bluetooth. Vypnite slúchadlá manuálne podržaním tlačidla aspoň 5s, budú blikáť, potom zasvietia na červeno a nakoniec zhasnú. Vložte ich do puzdra, chvíľu počkajte a obe naraz vyberte, ak stále svietia obe, poklepte jedno zo slúchadiel 2-krát aby ste manuálne vytvorili prepojenie.

Alebo: Vypnite obe slúchadlá, potom obe naraz stlačte a držte aspoň 10s a potom pustite, budú striedavo blikáť a po chvíli jedno zhasne.

Poznámka: Táto operácia tiež vymaže záznam medzi zariadením a slúchadlami, takže musíte vymazať záznam párovania Bluetooth zo zoznamu vášho zariadenia a potom znova vyhľadať spojenie.

Starostlivosť a údržba:

1. Aby ste predišli chybej prevádzke spôsobenej nárazom, vložte slúchadlá do dobíjacieho puzdra a potom ich vložte do vrečka/tašky.
2. Na čistenie slúchadiel Bluetooth nepoužívajte abrazívny čistič.
3. Nevystavujte slúchadlá Bluetooth nadmernej teplote.
4. Nevystavujte slúchadlá priamemu slnku na dlho.
5. Nenechávajte slúchadlá Bluetooth blízko zdroja ohňa.

6. Nehádzte, nepoškriabajte, neotáčajte, neobíjajte, nerozdrvte ani nevkładajte do vody
7. Pri používaní slúchadiel sa držte ďalej od magnetov, spotrebičov a reproduktorov.
8. Neskladujte slúchadlá v extrémnych teplotách (-10°C 55°C).
9. Nevystavujte slúchadlá vlhkosti.
10. Ak slúchadlám dlhší čas nepoužívate, nabite ich úplne a raz týždenne, aby ste predĺžili ich životnosť.

Bezpečnostné pokyny:

1. Použite štandardnú 5V nabíjačku (4,9-5,5V)
2. Nekladte dobíjacie puzdro a slúchadlá do blízkosti horľavých výbušnín.
3. Nerozoberajte puzdro a slúchadlá a nevkładajte do nich iné predmety, aby ste predišli poškodeniu alebo dokonca zraneniu.

Vážne varovanie:

Nepoužívajte tento produkt počas nabíjania, na nabíjanie produktu použite adaptér špecifikovaný výrobcom. Nerozoberajte vstavanú lítiiovú batériu. Nedovoľte, aby sa kov dotkol alebo skratoval elektródu. Batériu nezapaľujte ani nestláčajte, aby ste predišli jej poškodeniu, neskladujte vo vlhkom alebo horúcom (>60 °C) prostredí.